



Prise de Contrôle à distance

• A quoi cela sert-il ?

Lorsqu'il explore le Parc inventorié, l'Administrateur peut trouver des anomalies sur tel ou tel poste, qu'il serait facile de corriger, à condition d'être sur place ou d'en prendre le contrôle à distance, depuis i.Parc : Par exemple pour désinstaller un logiciel interdit, dégager de la place disque, etc.

i.Parc peut s'interfacer avec un logiciel de prise de contrôle à distance, tel que le freeware RealVNC. Il se comportera comme "Viewer" (client) pour le poste qui doit être "Serveur" au sens de la prise de contrôle.

• Comment le configurer ?

	Fenêtre d'accueil IparcAdm, Cliquez sur l'icône de configuration du mode réseau.
	Déterminer le chemin du programme Viewer à exécuter. Il n'a pas besoin d'être local, donc un chemin UNC est recommandé. Par exemple, l'installer dans le dossier partagé de l'installation i.Parc
<input type="radio"/> L'adresse IP <input checked="" type="radio"/> Le nom du poste <input type="radio"/> La commande ci-contre <input type="radio"/> Ne rien transmettre	Choisir le complément de commande à transmettre au programme. Par exemple, l'adresse IP. Pour une commande avancée, choisir "Commande ci-Contre", et frapper la syntaxe prévue par le viewer. Dans ce cas, les chaînes "\$IP" et "\$CN", si elles figurent, seront remplacées à l'exécution par l'adresse IP du poste ciblé ou son "Computer Name".

• Comment l'utiliser ?

	Dans tous les contextes dans lequel la fiche machine d'un poste est présentée (zoom sur liste des machines, sur Alertes, Synthèses graphiques, etc).
	Sélectionner l'onglet "Détails Machine". Voir en bas de l'onglet la partie : <div data-bbox="655 1397 1337 1509" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Appel d'un programme de Prise de contrôle à distance de ce poste <input type="button" value="Lancer le programme"/> Ligne de commande <input type="text" value="Marc"/> </div>
Ligne de commande <input type="text" value="Marc"/>	Eventuellement, vérifier l'exactitude du complément de commande générée pour le poste visé. Ici, suite au choix "Nom du Poste", le complément est "Marc". Si nécessaire, corriger ou effacer la ligne de commande.
<input type="button" value="Reconfigurer l'appel"/>	Si nécessaire, ce bouton permet de revenir directement aux paramètres de configuration de l'appel.
<input type="button" value="Lancer le programme"/>	Cliquez sur ce bouton pour lancer le viewer. C'est tout. Lorsque vous quittez la prise de contrôle, vous êtes de nouveau sur la fiche i.Parc. En cas d'erreur (par exemple, le poste ciblé n'a pas le module Serveur ou refuse la prise de contrôle), c'est le Viewer qui réagit, comme si vous l'aviez lancé manuellement.